

# ORASI-Key Downloadstick Firmware 1.24 / 1.26

## Kurzanleitung für Unternehmen



### Kurzanleitung für SCHNELLSTARTDOWNLOAD

#### VORBEREITEN

1. Fahrerkarte aus EG-Kontrollgerät entnehmen, letzte Fahraktivitäten werden gespeichert
2. Fahrerkarte in Slot 1 (links)
3. Unternehmenskarte / Kontrollkarte in Slot 2 (rechts); warten bis Karten angemeldet sind)

#### START

4. ORASI-Key in Auslesebuchse stecken

#### MÖGLICHE MODI

T1= 92 Tage Aktivitätsdaten + aktueller Tag, Geschw., Technische Daten, Störungen, Ereignisse auslesen  
T2= Fahrerkarte auslesen

5. gewünschten Modus (T1 oder T2) drücken

#### ENDE

6. Sobald alle LEDs dauerhaft leuchten ist der Download erfolgreich beendet. Blinken alle LEDs so ist der Download fehlerhaft. (siehe unten!)

#### Achtung!

ORASI-Key nicht vor Downloadende ziehen!

### Kurzanleitung für BENUTZERDEFINIERTEN DOWNLOAD

#### VORBEREITEN

1. Zündung einschalten
- Slot 1 Fahrerkarte entnehmen - wieder stecken, Unternehmenskarte/Kontrollkarte in Slot 2
2. ORASI-Key in Downloadbuchse stecken **und warten bis LEDs A+D blinken !**

LEDs A+D blinken

#### DOWNLOAD GESCHWINDIGKEIT WÄHLEN

T3 = sichere Geschwindigkeit (notwendig bei alten VUs oder aufgetretenen Downloadfehlern)  
T4 = hohe Geschwindigkeit (bei neuen VUs)

3. gewünschte Taste (T3 oder T4) drücken,

**danach müssen alle LEDs aus sein**

#### PROGRAMMAUSWAHL

T1 = Geschwindigkeit Fahrzeugeinheit + 2 Tage Aktivitäten  
T2 = Download Fahrzeugeinheit beginnend ab dem letzten vorgenommenen Download  
T3 = Download Fahrzeugeinheit 3 Monate (92 Tage)  
T4 = Download Fahrerkarte (Fahrerkarte steckt in Slot 1!)  
Bei Kombinationen beide Tasten zusammen drücken:  
T1+T2 = Technische Daten, Ereignisse, Störungen  
T1+T3 = 92 Tage (Aktivitätsdaten)  
T1+T4 = 28/56 Tage (Aktivitätsdaten)  
T2+T3 = Sonderdaten (Unfall)  
T2+T4 = Sonderdaten (Unfall) + 168 Stunden Geschwindigkeitsdaten  
T3+T4 = 365 Tage Komplettdownload ohne Sonderdaten

A+B leuchten  
B leuchtet  
A+B+C leuchten  
D leuchtet

4. gewünschte Taste oder Tastenkombinationen nacheinander drücken

C leuchtet  
B leuchtet  
B leuchtet  
C leuchtet  
B leuchtet  
A+B+C leuchten

#### DOWNLOAD DURCHFÜHREN

5. T4 mindestens 5 Sekunden gedrückt halten bis LEDs aus sind - Download wird gestartet

entsprechende LEDs blinken erneut

#### ENDE

6. Sobald alle LEDs dauerhaft leuchten ist der Download erfolgreich beendet  
Blinken alle LEDs so ist der Download fehlerhaft.

#### Neustart nach Fehler:

ORASI-Key erneut stecken und eventuell eine niedrigere Downloadgeschwindigkeit (Taste T3 im Punkt 2) wählen

#### Achtung!

ORASI-Key nicht vor Downloadende ziehen!